

## RESTAURE E SINTONIZE A SUA BOX, E TENHA A SUA GRELHA DE CANAIS SEMPRE ACTUALIZADA

### BOX

### PASSOS PARA RESTAURO E SINTONIA DA BOX

#### BOX SD - LUANDA



1. Menu
2. Instalação - OK
3. Código - 0000
4. Restaurar definições
5. Confirmar restauro de definições - OK
6. Instalação manual - OK
7. Frequência: 362.0 / Symbol rate: 6952 / QAM: QAM 64 / Modo de procura: NIT
8. Iniciar busca - OK
9. Quando terminar a procura - Menu

#### BOX SD - LUANDA



1. Menu
2. Instalação - OK
3. Definições de fábrica - OK
4. Confirmar restauro de definições - OK
5. Procura manual - OK
6. Frequência: 362.0 / Symbol rate: 6952 / Modulação: QAM 64 / Modo de procura: NIT
7. Iniciar procura - OK
9. Quando terminar a procura - Menu

#### BOX HD+PVR - LUANDA



1. Menu
2. Manutenção - OK
3. Configuração avançada - OK
4. Palavra-passe: 0000
5. Restaurar definições - OK
6. Confirmar restauro de definições - OK
7. Sair
8. Menu
9. Instalação - OK
10. Procura manual - OK
11. Frequência: 362.0 / Taxa modulação: 6956 / Modulação: 64 QAM / Tipo de procura: Rede
12. Iniciar procura - OK
13. Confirmar resultado da pesquisa - Sim

#### BOX HD - LUANDA



1. Menu
2. Definir
3. Definições de fábrica - OK
4. Palavra-passe: 0000
5. Confirmar: Restauro de definições - Sim
6. Instalação
7. Pesquisa manual - OK
8. Frequência: 362 / Débito de símbolos: 6952 / Modulação: 64 QAM / Tipo de pesquisa: Ligado
9. Iniciar pesquisa - OK
10. Confirmar resultado da pesquisa - Sim

#### BOX - LUANDA E HUÍLA



1. Menu
2. Manutenção - OK
3. Definições Avançadas - OK
4. Senha Local - 0000
5. Retomar Padrão - OK (duas vezes)
6. Na segunda mensagem seleccione Sair
7. Menu
8. Instalação - OK
9. Busca Manual - OK
10. Frequência: 226.0 / Taxa modulação: 6956 / Modulação: 64 QAM
11. Tipo de pesquisa - Network / Comece pesquisa - OK
12. Quando terminar a pesquisa pressione OK

Instruções para BOX's Luanda para pacotes DStv, Base e HD.